

# SERIE GAMMA

## GAMM2E

### CASSEFORTI A MURO

---



**Dimensioni esterne (cm HxLxP)** 25 x 40 x 19,5

**Dimensioni Interne (cm HxLxP)** 23 x 38 x 14,5

**Chiavistelli** 2+2

**Peso (kg)** 17.50kg

**Piani** 1

**Spessore battente** 0,8

## Mini cassaforte GAMM2E con serratura a sblocco elettromagnetico. 17,5Kg

Per chi desidera **proteggere i propri valori in ambito domestico**, in modo discreto e semplice, Conforti propone la **cassaforte a muro serie Gamma**.

**Piccole e facilmente mimetizzabili**, le casseforti a muro serie Gamma offrono ampia scelta tra differenti modelli per dimensione e tipologia di serratura. L'installazione prevede l'incasso all'interno delle pareti di casa.

Si consiglia di acquistare una cassaforte a muro come quelle della serie Gamma per proteggere beni dal valore non ingente.

---

### Caratteristiche

- taglio laser "high tech"
- telaio frontale monoblocco
- saldatura robotizzata ad alta resistenza
- verniciatura epossidica con doppia fosfatazione di colore blu scuro
- alette di ancoraggio ricavate sui 4 lati del fondo in funzione antistrappo
- catenacci diametro 1,8 cm o 2,2 cm a seconda dei modelli
- apertura a tutto vano

### Serrature disponibili

Casseforti serie Gamma, versione B:  
serratura a chiave a doppia mappa (duplice copia) a due mandate, 6 leve asimmetriche, traino diretto dei catenacci.

Casseforti serie Gamma, versione C:

---

### Conforti S.p.a.

P.IVA 02848250235

C.F. 09671050152

Capitale Sociale € 5.000.000 i.v.

R.I. di VR 09671050152 - REA n.289149

serratura a combinazione a 3 dischi coassiali con traino diretto dei catenacci, disco combinatore e manopole incassate

Casseforti serie Gamma, versione E:

- serratura a sblocco elettromagnetico con trascinamento manuale catenacci, manopola di chiusura
- codice utente da 6 a 10 cifre o lettere
- tastiera a membrana a 12 tasti
- blocco tastiera (20") dopo 3 codici errati
- feedback sonoro e ottico a led rosso e verde di digitazione, errore, batterie in esaurimento
- alimentazione a con 1 pila a 9 Volts (fuori fornitura)
- alimentazione esterna di emergenza tramite contatti sulla tastiera
- circuito speciale per ritenzione codice durante il cambio batterie

Casseforti serie Gamma, versione Q:

- serratura a chiave a doppia mappa a due mandate, con n.6 leve asimmetriche, traino diretto dei chiavistelli
- estrazione chiave inibita a serratura aperta
- combinazione a 3 contatori non sequenziali incassati, a 20 posizioni ciascuno, con un alto numero di combinazioni, di facile utilizzo

CONFORTI SPA si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti illustrati senza alcun preavviso.

| <b>Modello</b> | <b>Dimensioni esterne (cm. HxLxP)</b> | <b>Dimensioni interne (cm. HxLxP)</b> | <b>Spessore battente</b> | <b>Peso Kg.</b> | <b>Piani</b> |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------|
| <b>GAMM0B</b>  | 21x31x15                              | 19x29x9,7                             | 1                        | 11,5            | 1            |
| <b>GAMM1B</b>  | 23x36x19,5                            | 21x34x14,2                            | 1                        | 14,5            | 1            |
| <b>GAMM2B</b>  | 25x40x19,5                            | 23x38x14,2                            | 1                        | 17,5            | 1            |
| <b>GAMM3B</b>  | 32x49x19,5                            | 30x47x14,2                            | 1                        | 25,5            | 1            |
| <b>GAMM0E</b>  | 21x31x15                              | 19x29x9,7                             | 1                        | 11,5            | 1            |
| <b>GAMM1E</b>  | 23x36x19,5                            | 21x34x13,9                            | 1                        | 14,5            | 1            |
| <b>GAMM2E</b>  | 25x40x19,5                            | 23x38x13,9                            | 1                        | 17,5            | 1            |